

## SHURE PSM200 Set (EP2T + P2R + SE215CL)



# SHURE

Cod.Art. : 5851

### SISTEMA IN EAR MONITOR WIRELESS

Il TransMixer è un trasmettitore via radio, con frequenza di lavoro commutabile, con un mixer a due canali integrato ed uscite split. Fornisce la massima flessibilità per la creazione del mix di monitor personale. Il P2R è un ricevitore ibrido che può funzionare come ricevitore con cavo, via radio (con il TransMixer P2T) o con entrambi i collegamenti contemporaneamente. L'SE215 è un auricolare che utilizza un MicroDriver Dinamico che fornisce un suono dettagliato con bassi corposi. Un cavo staccabile e modellabile permette un facile e sicuro posizionamento. Gli inserti ad isolamento sonoro, forniti in varie dimensioni, forniscono fino a 37 dB di isolamento dal rumore esterno e permettono un adattamento perfetto.

#### Caratteristiche principali

##### TRASMETTITORE TransMixer P2T

- Trasmettitore via radio con mixer a due canali
- Potenza RF di uscita: 30 mW condotta tipica (dipende dai regolamenti nazionali)
- Alimentazione: 12-18 Vcc fornita da alimentatore esterno in dotazione
- Connettori di ingresso combo XLR - jack 1/4" bilanciati elettronicamente
- Connettori split: XLR bilanciati elettronicamente
- Limiter: peak limiter interno con compressione >10:1
- Indicatori a LED per livelli di ingresso e frequenza di lavoro
- Controlli dei livelli di ingresso Regolano il livello degli

## SHURE PSM200 Set (EP2T + P2R + SE215CL)

ingressi mic/line per creare il mix migliore

- Controllo integrato del mix, due canali con ingressi mic/line con connettori combo XLR/jack 1/4", per la realizzazione del mix.

- Uscite split con connettori XLR (sul pannello posteriore), permettono di inviare i segnali in ingresso all'EP2T ad un mixer o ad altri dispositivi, senza modificare le impostazioni originali.

### RICEVITORE P2R

- Alimentazione: Batteria alcalina da 9V

- Durata: fino a 4 ore via radio, fino a 6 ore via cavo, in funzione del volume

- Peso: 100 gr

- Dimensioni: 122 x 73 x 32 mm

- Connettore di ingresso: Jack 1/4" mono

- Massimo livello di ingresso: Lo= +0dB, HI= -10 dBu.

- Indicatori a LED

- Alimentazione, segnale RF, frequenza, limiter e livello batteria

- Controllo del Volume

- Alloggiamento per il cavo

- Assicura la connessione del cavo al body-pack

- Ingresso linea con Jack 1/4"

- Ingresso linea integrato per la connessione di segnali di monitoraggio, tracce di click, effetti o microfoni d'ambiente.

### CUFFIE AURICOLARI SE215

- Tipo di Speaker: Singolo MicroDriver Dinamico

- Sensibilità (1kHz): 107 dB SPL/mW

- Impedenza (1kHz): 20 Ω

- Attenuazione del Rumore: fino a 37 dB

- Risposta in Frequenza: 22Hz - 17.5kHz

- Connettore: placcato in oro da 3.5 mm (1/8")

- Cavo da 162 cm staccabile dagli auricolari

- Kit di adattamento incluso che comprende inserti in gomma morbida ed in gommapiuma in tre dimensioni (S, M, L)

- Borsa per il trasporto in dotazione

Prezzo : €635,00 IVA inclusa (€520,49 esclusa IVA)