

## PROEL RM1000R Ricevitore In-Ear monitor



**PROEL**

Cod.Art. : 2549

### RICEVITORE IN EAR MONITOR TASCABILE

É possibile utilizzare un numero infinito di ricevitori RM1000R con il trasmettitore RM1000T, a condizione che siano sintonizzati sulla stessa frequenza. Questo fa in modo che il mix all'ingresso del trasmettitore possa essere ascoltato da chiunque abbia un ricevitore. L'RM1000R è disponibile separatamente, consentendo l'espansione del sistema al numero di ricevitori necessari.

### Caratteristiche

- Indicatore di Ricezione RF
- Indicatore di livello Batteria
- Uscita Cuffie a 700mW su 16?
- Limitatore di picco selezionabile
- Selettore Canale
- Modalità di operazione selezionabile Mono o Stereo
- Controllo Volume
- >6 Ore Autonomia con 1 batteria 9V
- Auricolari "The Plug®" by KOSS® Inclusi

### Specifiche

- Gamma frequenze radio : UHF High Band 750-865 MHz
- Stabilità della frequenza (25°C) +/- : 0.005 %
- Modulazione : Stereo FM (FE3)
- Modulazione massima +/- : 40 kHz
- Sensibilità RF (20dB Sinad) : -80 µV
- Distorsione (THD) : <1%
- Gamma dinamica : 100 dB
- Risposta in frequenza : 50Hz to 18kHz
- Uscite : 700mW @ 16Ω
- Connettori : 1/8" mono mini-Jack

## PROEL RM1000R Ricevitore In-Ear monitor

- Alimentazione ricevitore : 1 9V Battery
- Dimensioni ricevitore : 105x65x24 m
- Peso ricevitore : 0.08 Kg (0.176 lb)
- Autonomia batteria : > 6 ore

Prezzo : €69,00 IVA inclusa (€56,56 esclusa IVA)

---