

MARKBASS Little Mark 250



Cod.Art. : 3681

TESTATA PER BASSO 250W

Ora il celeberrimo Little Mark II ha un fratello minore, il Little Mark 250. Top della qualità e ben 250W di potenza in una testata dal peso di soli 2.6Kg. Nota che, usando un cabinet da 4 Ohm, avrai quasi la stessa potenza di una testata da 500 Watt su un cabinet a 8 Ohm.

Caratteristiche principali INPUT

- Ingresso: Impedenza 500 kohm, max. Tensione 15 Vpp
- Ingresso bilanciato (XLR): Impedenza 22 Kohm, max. Tensione 25 Vpp
- Effect Return: Impedenza 22 kOhm, max. Tensione 25 Vpp

CONTROLLI

- Guadagno: -80 dB a +23 dB
- Master Volume Ground Lift: Interruttore sul pannello posteriore

EQUALIZZAZIONE

- LOW: Frequenza centrale: 40 Hz, livello: ± 16 dB
- LOW MID: Frequenza centrale: 360 Hz, livello: ± 16 dB
- HIGH MID: Frequenza centrale: 800 Hz, livello: ± 16 dB
- HIGH: Frequenza centrale: 10 kHz, livello: ± 16 dB
- VPF (Variable Pre-shape Filter): Frequenza centrale 380 Hz (cut)
- VLE (Vintage Loudspeaker Emulator): Gamma di frequenza 250 Hz-20 kHz (cut)

OUTPUT

- Line out: XLR bilanciato, max. Tensione 10 Vpp
- Effect Send: sbilanciato, max. Tensione 20 Vpp (pre-eq)
- Tuner out: Sbilanciato, max. Tensione 25 Vpp

MARKBASS Little Mark 250

- Speaker out: Speakon, 1/4"

VARIE

- Potenza: 150W RMS@8 Ohm, 250W RMS@4 Ohm

- Alimentazione: 100/120V, 230v, 240v 50/60hz (preimpostata in fabbrica in base alla regione di vendita)

- Dimensioni: 256 x 276 x H71mm

- Peso: 2,6 kg

Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
