

## ALTO DI4 Direct Box 4 Canali



Cod.Art. : 4799

### DI-BOX 4 CANALI

DI è l'abbreviazione di "Direct Injection" da cui deriva DI box, chiamati anche Direct Boxes. Dovete usare un DI box se volete convertire il segnale di uno strumento ad alta impedenza o un segnale sbilanciato in un formato che è ottimale per la connessione diretta ad un mixer. Con il Direct Box DI4 potete: a. convertire un segnale di alta impedenza in un segnale a bassa impedenza; b. convertire un segnale sbilanciato in un segnale bilanciato; c. convertire un segnale di livello linea in un segnale di livello microfonico per il collegamento in un ingresso micro-fonico del mixer; d. isolare lo strumento dal mixer sul palco, in tal modo potete eliminare il rumore generato da un loop di massa. Sul mercato ci sono due tipi di DI box: passivi ed attivi; entrambi sono progettati per essere collegati all'ingresso microfonico del mixer. Paragonati ai sistemi interamente passivi, i Direct Box attivi come il vostro DI4 sono migliori, hanno prestazioni migliori e forniscono una risposta in frequenza più ampia.

### Caratteristiche

- Alimentazione : 95-120V/210-240V 60/50Hz
- Assorbimento di potenza : 10W
- Ingressi : jack da 6,3mm sbilanciato - XLR sbilanciato
- Uscite : XLR bilanciate - jack da 6,3mm LINK
- Livelli di ingresso : +13/+33/+53dB
- Livelli di uscita : +18dBm
- Impedenza di ingresso : max 220KOhm
- Impedenza di uscita : <600Ohm - bilanciata
- Ampiezza banda : Ampiezza di banda (100KOhm): 23Hz-105KHz +/-3dB
- Ampiezza di banda (600Ohm): 23Hz-60KHz +/-3dB

## ALTO DI4 Direct Box 4 Canali

- Ampiezza di banda (con taglia alto): 10Hz-8KHz +/-3dB
- Distorsione (THD+N) : <0,01%
- Rumore : -105dBm
- Dimensioni : 483(L) mm x 44(A) mm x 197,5(P) mm
- Peso Netto : 3.7 kg(8.158lb )

Prezzo : €115,00 IVA inclusa (€94,26 esclusa IVA)

---