

## SHURE PSM200 Set112 (P2T + P2RA + SE112)



# SHURE

Cod.Art. : 56978

SISTEMA IN EAR MONITOR WIRELESS -  
518MHz/554MHz

Il TransMixer è un trasmettitore via radio, con frequenza di lavoro commutabile, con un mixer a due canali integrato ed uscite split. Fornisce la massima flessibilità per la creazione del mix di monitor personale. Il P2R è un ricevitore ibrido che può funzionare come ricevitore con cavo, via radio (con il TransMixer P2T) o con entrambi i collegamenti contemporaneamente. Gli auricolari SE112 con MicroDriver Dinamici offrono un audio eccezionale con bassi profondi ed un grande isolamento acustico. Primo passo per un aggiornamento audio a dispositivi digitali portatili, l'isolamento acustico degli adattatori dell'SE112 in formati multipli bloccano il rumore esterno fino a 37dB e forniscono una vestibilità confortevole. Basati su una tecnologia all'avanguardia, testata da musicisti professionisti, gli SE112 offre un suono dettagliato per l'ascolto personale o il monitoraggio.

Trasmettitore TransMixer  
P2T

- Trasmettitore via radio con mixer a due canali
- Gamma di frequenze H2: 518MHz - 554MHz
- Potenza RF di uscita: 30 mW condotta tipica (dipende dai regolamenti nazionali)
- Alimentazione: 12-18 Vcc fornita da alimentatore esterno in dotazione
- Connettori di ingresso combo XLR - jack 1/4" bilanciati elettronicamente
- Connettori split: XLR bilanciati elettronicamente

## SHURE PSM200 Set112 (P2T + P2RA + SE112)

- Limiter: Peak limiter interno con compressione >10:1
- Indicatori a LED per livelli di ingresso e frequenza di lavoro
- Controlli dei livelli di ingresso mic/line per creare il mix migliore
- Controllo integrato del mix, 2 canali con ingressi mic/line con connettori combo XLR/jack 1/4", per la realizzazione del mix
- Dimensioni: 220 x 140 x 40mm
- Peso: 370g
- Uscite split con connettori XLR (sul pannello posteriore), per inviare i segnali in ingresso all'EP2T ad un mixer senza modificare le impostazioni originali

### Ricevitore bodypack P2R

- Alimentazione: Batteria alcalina da 9V
- Durata: fino a 4 ore via radio, fino a 6 ore via cavo, in funzione del volume
- Peso: 100gr
- Dimensioni: 122 x 73 x 32mm
- Connettore di ingresso: Jack 1/4" mono
- Massimo livello di ingresso: Lo= +0dB, HI=-10dBu
- Indicatori a LED
- Alimentazione, segnale RF, frequenza, limiter e livello batteria
- Controllo del Volume
- Alloggiamento per il cavo
- Assicura la connessione del cavo al body-pack
- Ingresso linea con Jack 1/4"
- Ingresso linea integrato per la connessione di segnali di monitoraggio, tracce di click, effetti o microfoni d'ambiente

### Cuffie auricolari SE112

## SHURE PSM200 Set112 (P2T + P2RA + SE112)

- Tipo di Speaker: MicroDriver Singolo Dinamico
- Sensibilità (1 kHz): 108dB SPL/mW
- Impedenza: 16 Ohm
- Gamma di Frequenza: 25Hz - 17kHz
- Lunghezza cavo: 127cm
- Colore: Grigio

Prezzo : €519,00 IVA inclusa (~~€425,41 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €465,00 IVA inclusa (€381,15 esclusa IVA)