

## MACKIE ONYX 820i Firewire



Produttore : Mackie

Cod.Art. : 8895

### MIXER ANALOGICO 8 CANALI FIREWIRE

Mixer analogico 8 canali dotato di porta firewire a 24-bit/96kHz.

### GARANZIA ITALIA

#### Specifiche tecniche

- Tipo sistema: Mixer analogico 8 canali con interfaccia Firewire a 24-bit/96kHz.
- Alimentazione: 100VAc - 240VAc, 50-60Hz (Alimentazione tipo switching)
- Alimentazione Phantom: Corrente continua +48V (sui canali 1-3)
- Connettori di ingresso: XLR-F (canali 1-4), Jack 1/4"-F (canali 1-8, Insert CH 1-2, AUX1-2 Return). Ingressi pin-jack per registratore stereo

#### LIVELLI DI INGRESSO

- Ingresso MIC: +22dBu, guadagno unitario
- Ingresso HI-Z: +22dBu, guadagno @ -20dB
- Ingresso linea: +22dBu, guadagno @ -20dB
- Ingresso TAPE: +12dBu
- AUX RETURN: +22dBu

#### IMPEDENZA DI INGRESSO

- Ingresso MIC: 2,8k ohm, bilanciato
- Ingresso HI-Z: 1Mohm
- Ingresso linea del canale mono: 30k ohm, bilanciato - 15k ohm, sbilanciato
- Ingresso linea del canale stereo: 20kohm - 10 Kohm
- AUX RETURN stereo: 20kOhm - 10 Kohm
- Ingresso TAPE: 20kOhm

#### CONNETTORI DI USCITA

- Uscite bilanciate L/R XLR
- Uscite jack da 1/4" ALT 3/4, Control Room, Main Out.

## MACKIE ONYX 820i Firewire

- Uscite pin-jack per registratore stereo e

- Uscite regia/cuffie

### LIVELLI DI USCITA

- +22 dBu su tutte le uscite

### IMPEDENZA DI USCITA

- MAIN: 100ohm uscita jack bilanciato - 300ohm uscita jack bilanciato, tutte le altre uscite: 300ohm

- Impedenza uscita cuffia: 75ohm

### ATTENUAZIONE

- Uscita Main con volumi ingresso e uscita a zero: -85dBu (@ 1KHz e 0dB)

- Con tasti Alt/Mute inseriti: -95dBu (@ 1KHz e 0dB)

- Con slider di canale a minimo: -95dBu (@ 1KHz e 0dB)

### EQUALIZZAZIONE INGRESSO MONO

- Canali 1 - 2:

- HIGH (alti): ±15dB @ 12 kHz

- MID (medi): ±15dB, selezionabile da 100Hz a 8kHz

- LOW (bassi): ±15dB @ 80 Hz

- Canali 3-4:

- HIGH (alti): ±15dB @ 12 kHz

- HIGH MID (medio-alti): ±15dB @ 2.5KHz

- LOW MID (medio-bassi): ±15dB @ 400Hz

- LOW (bassi): ±15dB @ 80 Hz

### EQUALIZZAZIONE INGRESSO STEREO

- HIGH (alti): ±15dB @ 12kHz

- MID (medi): ±15dB @ 2,5kHz

- LOW (bassi): ±15dB @ 80Hz

### RISPOSTA IN FREQUENZA

- Da ingresso MIC e Line a qualsiasi uscita (guadagno unitario) +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz

- Firewire in e out a 44,1KHz: +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz; -3dB a 21KHz

- Firewire in e out a 96KHz: +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz; -3dB a 45KHz

- Indicatori (LED): Indicatori di livello uscita L/R a 12

### LED.

- Rumore: (Banda 20Hz-20kHz, impedenza della sorgente 150Ohm)

- Rumore d'ingresso equivalente (E.I.N.=Equivalent Input Noise):

-127 dBu guadagno @ +60 dB

## MACKIE ONYX 820i Firewire

VARIE

- Peso: 4.4 kg(9.702lb )
- Dimensioni (L x A x P): 229 x 361 x 96 mm
- Scheda FireWire per registrazione diretta di 8 ingressi + 2 AUX + Master e ritorno 2AUX + Playback assegnabile a Control Room o 2 canali
- Alette per montaggio a rack opzionali

Prezzo : €259,00 IVA inclusa (€212,30 esclusa IVA)

---