

MACKIE ONYX 1220i Firewire



Produttore : Mackie

Cod.Art. : 8896

MIXER ANALOGICO 12 CANALI FIREWIRE

Mixer analogico 12 canali, dotato di porta firewire.

GARANZIA ITALIA

Caratteristiche

- Tipo sistema: Mixer analogico 12 canali con interfaccia Firewire a 24-bit/96kHz.
- Alimentazione: 100VAc - 240VAc, 50-60Hz (Alimentazione tipo switching)
- Alimentazione Phantom : Corrente continua +48V (sui canali 1-4)

Connettori di ingresso:

- XLR-F (canali 1-4), Jack 1/4"-F (canali 1-12, Insert CH 1-4, AUX1-2 Return). Ingressi pin-jack per registratore stereo
- Ingresso MIC: +22dBu, guadagno unitario
- Ingresso HI-Z: +22dBu, guadagno @ -20dB
- Ingresso linea: +22dBu, guadagno @ -20dB
- Ingresso TAPE: +12dBu
- AUX RETURN: +22dBu

Impedenza di ingresso:

- Ingresso MIC: 2,8k ohm, bilanciato
- Ingresso HI-Z: 1Mohm
- Ingresso linea del canale mono: 30k ohm, bilanciato - 15k ohm, sbilanciato
- Ingresso linea del canale stereo: 20kohm - 10 Kohm
- AUX RETURN stereo: 20kOhm - 10 Kohm
- Ingresso TAPE: 20kOhm

Connettori di uscita :

- Uscite bilanciate L/R XLR
- Uscite jack da 1/4" ALT 3/4, Control Room, Main Out.
- Uscite pin-jack per registratore stereo e
- Uscite regia/cuffie

MACKIE ONYX 1220i Firewire

- Livelli uscite: +22 dBu su tutte le uscite
- Impedenza di uscita : MAIN: 100ohm uscita jack bilanciato - 300ohm uscita jack bilanciato, tutte le altre uscite: 300ohm
- Impedenza uscita cuffia: 75ohm
- Attenuazione :
 - Uscita Main con volumi ingresso e uscita a zero: -85dBu (@ 1KHz e 0dB)
 - Con tasti Alt/Mute inseriti: -95dBu (@ 1KHz e 0dB)
 - Con slider di canale a minimo: -95dBu (@ 1KHz e 0dB)
- Equalizzazione canale ingresso mono :
 - HIGH (alti): ±15dB @ 12 kHz
 - MID (medi): ±15dB, selezionabile da 100Hz a 8kHz
 - LOW (bassi): ±15dB @ 80 Hz
- Equalizzazione canale ingresso stereo :
 - HIGH (alti): ±15dB @ 12kHz
 - MID (medi): ±15dB @ 2,5kHz
 - LOW (bassi): ±15dB @ 80Hz
- Risposta in frequenza :
 - Da ingresso MIC e Line a qualsiasi uscita (guadagno unitario), +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz
 - Firewire in e out a 44,1KHz: +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz; -3dB a 21KHz
 - Firewire in e out a 96KHz: +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz; -3dB a 45KHz
 - Indicatori (LED) : Indicatori di livello uscita L/R a 12 LED.
 - Rumore: (Banda 20Hz-20kHz, impedenza della sorgente 150Ohm)
 - Rumore d'ingresso equivalente (E.I.N.=Equivalent Input Noise): -127 dBu guadagno @ +60 dB
 - Peso: 6kg (13.230lb)
 - Dimensioni (L x A x P): 310 x 420 x 96 mm
- Note:
 - Scheda FireWire per registrazione diretta di 12 ingressi + 2 AUX + Master e ritorno 2AUX + Playback assegnabile a Control Room o 2 canali.
 - Alette per montaggio a rack opzionali.

Mixer > Mixer Passivi

MACKIE ONYX 1220i Firewire

Prezzo : €649,00 IVA inclusa (€531,97 esclusa IVA)

strumentiMusicali.net