

## MACKIE ONYX 1620i Firewire



Produttore : Mackie

Cod.Art. : 8897

### MIXER ANALOGICO 16 CANALI FIREWIRE

Mixer analogico 16 canali con interfaccia Firewire a 24-bit/96kHz.

### GARANZIA ITALIA

Specifiche  
tecniche

#### ALIMENTAZIONE:

- 100VAc - 240VAc, 50-60Hz (Alimentazione tipo switching)
- Phantom: Corrente continua +48V (sui canali 1-8)

#### CONNETTORI DI INGRESSO:

- XLR-F (canali 1-8)
- Jack 1/4"-F (canali 1-16, Insert CH 1-8, AUX1-4 Return)
- Ingressi pin-jack per registratore stereo

#### LIVELLI DI INGRESSO:

- Ingresso MIC: +22dBu, guadagno unitario
- Ingresso HI-Z: +22dBu, guadagno @ -20dB
- Ingresso linea: +22dBu, guadagno @ -20dB
- Ingresso TAPE: +12dBu
- AUX RETURN: +22dBu

#### IMPEDENZA DI INGRESSO:

- Ingresso MIC: 2,8k ohm, bilanciato
- Ingresso HI-Z: 1Mohm
- Ingresso linea del canale mono: 30k ohm, bilanciato - 15k ohm, sbilanciato
- Ingresso linea del canale stereo: 20kohm - 10 Kohm
- AUX RETURN stereo: 20kOhm - 10 Kohm
- Ingresso TAPE: 20kOhm

#### CONNETTORI IN USCITA:

- Uscite bilanciate L/R XLR
- Uscite jack da 1/4" ALT 3/4, Control Room, Main Out.
- Uscite pin-jack per registratore stereo e Uscite regia/cuffie

## MACKIE ONYX 1620i Firewire

- Livelli uscite: +22 dBu su tutte le uscite
- Impedenza di uscita: MAIN: 100ohm uscita jack bilanciato - 300ohm uscita jack ilanciato, tutte le altre uscite: 300ohm
- Impedenza uscita cuffia: 75ohm
- ATTENUAZIONE:
  - Uscita Main con volumi ingresso e uscita a zero: -85dBu (@ 1KHz e 0dB)
  - Con tasti Alt/Mute inseriti: -95dBu (@ 1KHz e 0dB)
  - Con slider di canale a minimo: -95dBu (@ 1KHz e 0dB)
- EQUALIZZAZIONE CANALE INGRESSO MONO:
  - HIGH (alti): ±15dB @ 12 kHz
  - MID-HIGH (medioalti): ±15dB, selezionabile da 400Hz a 8kHz
  - MID-LOW (mediobassi): ±15dB, selezionabile da 100Hz a 2kHz
  - LOW (bassi): ±15dB @ 80 Hz
- EQUALIZZAZIONE CANALE INGRESSO STEREO:
  - HIGH (alti): ±15dB @ 12kHz
  - MID (medi): ±15dB @ 2,5kHz
  - LOW (bassi): ±15dB @ 80Hz
- RISPOSTA IN FREQUENZA:
  - Da ingresso MIC e Line a qualsiasi uscita (guadagno unitario): +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz
  - Firewire in e out a 44,1KHz: +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz; -3dB a 21KHz
  - Firewire in e out a 96KHz: +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz; -3dB a 45KHz
  - Indicatori (LED): Indicatori di livello uscita L/R a 12 LED.
- Rumore: (Banda 20Hz-20kHz, impedenza della sorgente 150Ohm)
  - Rumore d'ingresso equivalente (E.I.N.=Equivalent Input Noise): -127 dBu guadagno @ +60 dB
  - Peso: 9.1kg (20.066lb )
  - Dimensioni (L x A x P): 422 x 485 x 110,2 mm
- NOTE:
  - Scheda FireWire per registrazione diretta di 16 ingressi + 4 AUX + Master e ritorno 4AUX + Playback assegnabile a Control Room o 2 canali.
  - Alette per montaggio a rack opzionali.

Prezzo : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)

Mixer > Mixer Passivi

## MACKIE ONYX 1620i Firewire

---

StrumentiMusicali.net