

## AUDIX T50k



**AUDIX**  
MICROPHONES

Cod.Art. : 61133

### ADATTATORE DI IMPEDENZA PER MICROFONI

Il T50K è un trasformatore professionale per l'adattamento dell'impedenza, che permette di collegare un microfono a bassa impedenza (100 - 600 Ohm) ad un ingresso ad alta impedenza (10 k

-

50 kOhm). Una tipica applicazione del T50k sarebbe quella di collegare un microfono a bassa impedenza per voce o armonica direttamente all'ingresso di un amplificatore per chitarra (vedi foto sotto). Il T50k può essere usato con lungo cavo microfonico per aiutare a evitare perdita di segnale, perdita della risposta in frequenza, e ronzii o rumori estranei.

### Caratteristiche principali

- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz  $\pm$  15% @ 1 KHz 1V
- Bassa impedenza: 600 Ohm  $\pm$  15% @ 1 KHz 1V
- Alta impedenza: 50000 Ohm  $\pm$  15% @ 1 KHz 1V
- Resistenza CC a bassa impedenza: 166 Ohm  $\pm$  10%
- Resistenza CC ad alta impedenza: 2250 Ohm  $\pm$  10%
- Rapporto Tensione @ 1 KHz 1V: Low Z to High Z +17,5dB, High Z to Low Z -17,7dB

Prezzo : €49,00 IVA inclusa (~~€40,16 esclusa IVA~~)

**Prezzo in offerta : €39,00 IVA inclusa (€31,97 esclusa IVA)**