

## TRUETONE Visual Sound 1 Spot Pro CS12 Usato



Cod.Art. : 144065

### ALIMENTATORE PER 12 EFFETTI A PEDALE ONE SPOT

La corretta alimentazione degli effetti a pedale è spesso materia fraintesa o poco nota, ma è una conoscenza necessaria per ogni utente che desideri processare il suono attraverso gli effetti. Di fatto è la differenza che c'è tra la corretta funzionalità del pedale e i potenziali danni che gli si possono arrecare. Il 1 SPOT PRO – CS12 è il primo alimentatore ad usare la tecnologia 1-Spot. Ha dodici uscite per alimentare praticamente qualsiasi effetto a pedale. Tutte le dodici uscite sono completamente isolate, regolate e filtrate per funzionare in modo silenzioso e sicuro con i vostri pedali. Le prime 11 uscite (da sinistra) hanno jack con un connettore standard a botte da 5,5x2,1mm, mentre l'uscita 12, che eroga 9V a 800mA, ha un connettore a botte più grande (da 5,5 x 2,5mm) per aiutare a prevenire la connessione accidentale dei normali pedali 9V ed il loro potenziale danneggiamento. Sul pannello inferiore dell'alimentatore ci sono 5 mini switch che permettono di cambiare il voltaggio delle uscite da 3 a 7 a cui fanno riferimento, selezionando 9V (switch in posizione OFF) o 12V (switch in posizione ON) a 100mA (per ogni uscita).

#### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 100-127V, 50/60Hz US; 200-240V, 50/60Hz Europa/UK
- Uscite (1, 2) da sinistra: 18V, 100mA
- Uscite 3, 4, 5, 6 @ 9/12V (selezionabili), 100mA
- Uscita 7: 4/9V regolabile, 100mA
- Uscite 8, 9: 9V, 250mA
- Uscite 10, 11: 9V, 500mA
- Uscita 12: 9V, 800mA

*Pedalboard per Effetti > Alimentatori Multipli per Effetti*

## **TRUETONE Visual Sound 1 Spot Pro CS12 Usato**

- Dimensioni: 206 x 86 x 50mm

- Peso: 1,06kg

Prezzo : €119,00 IVA inclusa (€119,00 esclusa IVA)

---