

PRESONUS HP60 Usato



Cod.Art. : 213333

AMPLIFICATORE PER CUFFIE

PreSonus HP60 rappresenta il più avanzato e flessibile sistema di missaggio e distribuzione di segnali audio per cuffie, utilizzabile in studio o situazioni live. Dotato di 6 amplificatori indipendenti, di grande potenza, l' HP60 può ricevere 2 ingressi stereo oltre ad un ingresso stereo indipendente per ognuno dei sei amplificatori, permettendo ad ogni musicista di miscelare fra ben tre flussi audio distinti (mix A+mix B+Aux). Inoltre su ognuno dei sei canali è disponibile un'uscita stereo di linea in modo che quel canale (con quel particolare tipo di ascolto) possa essere inviato ad altri dispositivi come ad un altro Hp60 o ad un più semplice HP4. Ognuno dei sei canali dispone di controllo del livello di volume per la propria cuffia, controllo del missaggio tra le due sorgenti master A + B , volume dell'ingresso ausiliario, tasto di Mute e Mono. Inoltre l'HP60 dispone di funzionalità Talkbak, grazie all'ingresso XLR per il collegamento di un microfono esterno. Una situazione comunemente utilizzata prevede d'inviare il mix all'ingresso A, il click all'ingresso B e d'inviare il direct out del proprio canale all'ingresso ausiliario in modo che ogni musicista possa avere, se lo desidera, più ritorno del proprio strumento o voce. Questo permette ad ogni musicista di creare un proprio mix personalizzato fra il mix principale, il click e se stesso.

Caratteristiche principali

- Sei uscite cuffie indipendenti a bassissimo rumore di fondo e di grande potenza sonora (150 mW per canale)
- Due set d'ingressi stereo (A e B) con connettori bilanciati TRS
- Ingresso stereo ausiliario indipendente su ogni

PRESONUS HP60 Usato

canale

- Controllo del mix tra le sorgenti A e B
- Talkback tramite microfono esterno
- Uscita stereo direct -out su ogni linea
- Dimensioni: 482,6 x 44.45 x 139,7 mm
- Peso: 3,63 Kg

Prezzo : €145,00 IVA inclusa (€118,85 esclusa IVA)
