

PROEL CM601 Microfono a condensatore per strumenti



PROEL

Cod.Art. : 4187

MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE

Il CM601 è un microfono a condensatore polarizzato permanentemente con capsula di mm.12,7, con risposta polare di tipo cardioide, indicato per le riprese ravvicinate di strumenti quali percussioni e piatti. Si presta molto bene per riprese della chitarra acustica.

Specifiche tecniche

- Tipo trasduttore: Backplate Electret condenser
- Schema polare: cardioid
- Risposta in frequenza: 30Hz-20kHz
- Sensibilità: -40 dB \pm 2 dB
- Massimo SPL per 0.5%THD: 135 dB
- Rumore interno: 22 dB-A
- Rapporto Segnale/Rumore: >70dB
- Impedenza nominale: 200 Ohm
- Impedenza di carico consigliata: 500 ohm
- Alimentazione Phantom: 9-52VDC Phantom
- Assorbimento corrente: 3 mA.
- Connettori: 3 Pin Male XLR
- Colore: black
- Accessori: Mic clip and vinyl pouch included

Prezzo : €36,00 IVA inclusa (€29,51 esclusa IVA)