

PROEL RM3000R



PROEL

Cod.Art. : 41931

RICEVITORE BODYPACK IN-EAR WIRELESS CON AURICOLARI

Ricevitore bodypack con display LCD ed indicatori RF e AF.
L'RM300R

è dotato di indicatore di livello batteria, uscita cuffie 2x 100 mW @16 Ohm, limiter e modalità mono o stereo selezionabili. Consente oltre 6 ore di utilizzo con due batterie da 1V. Gli auricolari EB10 inclusi, estremamente confortevoli e con una estesa risposta in frequenza, isolano completamente l'orecchio dal rumore esterno.

Caratteristiche principali

Ricevitore RM3000R

- Gamma frequenze: UHF 540-790, 863-865 MHz
- Larghezza di banda: 24MHz
- Canali: 16 selezionabili
- Modalità di oscillazione: Sintesi PLL
- Deviazione massima: 70kHz
- Stabilità: $\pm 0,005\%$ (0°C ~ +60°C)
- Modulazione: FM stereo
- Modalità di ricezione: RF singola
- Sensibilità di ricezione: -110dBm (S/N: 12dB)
- Squelch: immodificabile
- T.H.D: $\leq 0.5\%$ @ 1kHz
- S/N: 90 dBA (A-Weighted) max
- Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz (± 3 dB)
- Separazione stereo: ≥ 45 dB @ 1kHz
- Output: jack 3,5mm stereo
- Potenza di uscita: 2x 100mW @ 1kHz (THD 3%)
- Impedenza auricolare: 16 Ohm

PROEL RM3000R

- Alimentazione: 2x batterie AA
 - Tempo di funzionamento: 8 ore (a volume moderato)
- Auricolari EB10
- Risposta in frequenza: 10Hz - 20kHz \pm 3dB
 - Sensibilità: 112dB/mW
 - Impedenza: 16 Ohm
 - Distorsione: <0,3%
 - Cavo: 1,2m
 - Connettori: Jack stereo 3,5mm
 - Dimensioni: 64 x H100 x 20 mm
 - Peso: 7g

Prezzo : €145,00 IVA inclusa (€118,85 esclusa IVA)
