

KORG D888 Registratore digitale 8 canali



Produttore : Korg

Cod.Art. : 4635

REGISTRATORE DIGITALE 8 CANALI + MIXER DIGITALE

La sezione mixer è provvista di 8 ingressi TRS phone jack e XLR. Dal momento che l'alimentazione +48V phantom può essere usata su

tutti gli ingressi XLR è possibile connettere in questi ingressi direttamente i microfoni a condensatore. In oltre il mixer del D888 ha 8 uscite individuali per i canali 5--8 aggiuntive alle uscite generali e monitor consentendo quindi una vasta flessibilità nel trattamento del materiale audio. Impostando l'assegnazione delle uscite su " Individual" è possibile usare uscite separate per tutti e 8 i canali d'ingresso per processare ogni strumento in ingresso con effetti esterni differenti.

Il D888 registra a 16-bit 44.1 kHz in formato non compresso. Le 8 tracce possono essere messe in play o in registrazione simultaneamente. Dal momento che ciascuna traccia ne ha 8 virtuali il registratore ha una capacità di 64 tracce alle quali si aggiunge anche una master track per il mix down quando tutte le 8 tracce sono piene. Ogni volta che si registra la master track, un file stereo WAV viene creato automaticamente . Il D888 in oltre ha tutte le funzioni di edit che ci si aspetta in un sistema digitale.

Punch-in/out e operazioni di copy e swap facili da effettuare. Per ciascuna song si possono memorizzare 4 locate points da usare nelle

operazioni di editing e inoltre possono essere salvati 100 mark points per muoversi velocemente nelle sezioni prescelte della song. Anche se il D888 è un registratore digitale, l'editing non è distruttivo poichè sono contemplate funzioni Undo e Redo. Si possono avere tutti gli effetti desiderati, con 11 tipi di effetti master digitali di qualità professionale. La regolazione degli effetti può essere memorizzata in ciascuna song. Ogni canale ha un equalizzatore a 3 bande .

Sezione

Registratore

KORG D888 Registratore digitale 8 canali

- Numero di tracce : 64 + master track* (incluendo le virtual tracks): 8 tracce registrazione/riproduzione simultanee *Per i files wav stereo , il numero delle tracce dipende dalla capacità dell'hard disk.
- Formato di registrazione : 44.1 kHz, 16-bit non compresso
- Tempo massimo di registrazione : max. 124 ore (usando l' hard disk drive da 40 GB)
- Numero di Songs : max. 200 songs
- Mark Points : 100 points per song
- USB Function : supports USB 2.0, disponibile PC's FAT32 USB external drive
- Funzioni di Track Edit : copy (over-write), erase, swap, assign wav file to track
- Funzioni di Song Edit : copy, delete, rename, protect, save now, optimize
- Funzioni del Metronomo : tempo range: 40 ~ 240 BPM, 0, 2, 3, 4, 6, 8 beats

Sezione Mixer

- Struttura : 8 canali d'ingresso (8 busses), monitor x 1, master x 1, mandata effetti interni x 1
- Signal Processing : 40-bit, 44.1 kHz
- EQ : HIGH ,MID , LOW

Sezione Effetti

- Struttura : master x 1
- Signal Processing : 40-bit, 44.1 kHz
- Numero di Programmi : 11

Specifiche Tecniche

- Risposta in Frequenza : 10 Hz ~ 20 kHz +1 dB/ -2 dB @ +4 dBu, 10 kΩ load

KORG D888 Registratore digitale 8 canali

- S/N : 96 dB (typical) @ IHF-A
- THD+N : 0.03 % (typical) 20 Hz ~ 20kHz @ +16 dBu, 10 kΩ load
- Conversione A/D : 24-bit, 64 times over-sampling
- Conversione D/A : 24-bit, 128 times over-sampling
- Recording/Playback bit rate : 16-bit

Ingressi e uscite analogiche e digitali

- Connessioni : XLR-3-31 type (+48 V phantom power, SW), 1/4" TRS phone jacks (bilanciati)
- Impedenza d'ingresso : 4 kΩ; (XLR-3-31), 10 kΩ; (1/4" TRS phone)
- Livello Nominale : -60 dBu ~ +4 dBu @ TRIM = max. ~ min.
- Livello Massimo : -48 dBu ~ +16 dBu @ TRIM = max. ~ min.
- Impedenza sorgente : 600 Ω;

MONITOR OUTPUT L/R [CH1, 2]

- Connessioni : 1/4" phone jacks (non bilanciati)
- Impedenza di uscita : 150 Ω;
- Livello Nominale : -10 dB
- Livello Massimo : +2 dBu
- Impedenza di carico : superiore a 10 kΩ;

MASTER OUTPUT L/R [CH3, 4]

- Connessioni : 1/4" phone jacks (on bilanciati) Impedenza di uscita : 150 Ω; Livello Nominale : -10 dBu Livello Massimo : +2 dBu Impedenza di carico : superiore a 10 kΩ;

CH5-8
[CH5-8]

- Connessioni : 1/4" phone jacks (on bilanciati)

KORG D888 Registratore digitale 8 canali

- Impedenza di uscita : 150 Ω;
- Livello Nominale : -10 dBu
- Livello Massimo : +2 dBu
- Impedenza di carico : superiore a 10 kΩ;

Cuffie

- Connessioni : 2 x 1/4" stereo phone jacks
- Impedenza di uscita : 100 Ω;
- Livello Massimo : 50 mW + 50 mW @ 32 Ω;

S/P DIF OUTPUT

- Connessione : ottica
- Formato : 24-bit S/P DIF (IEC60958)
- Connessione USB : type B, Formato: USB2.0 High-Speed Device, USB mass-storage class
- Sistemi operativi supportati : Windows Me/2000 o successivo, Mac OS 9.0.4 o successivo

Generale

- MIDI OUT :Connessione: DIN 5-pin
- PEDALE FOOT SW :Connessione: 1/4" phone jack
- ACCESSORI INCLUSI :Cavo di alimentazione

Prezzo : €659,00 IVA inclusa (€540,16 esclusa IVA)
