

PROEL MO3T Diffusori con trasformatore di linea (coppia) 30 watt



PROEL

Cod.Art. : 4995

CASSA PASSIVA DA INSTALLAZIONE

Monitor due vie 30W completo di staffa di fissaggio. Possibilità di regolazione della potenza mediante il selettore posto sul retro, morsetti di connessione con serraggio a vite. Installazione verticale o orizzontale.

Scheda tecnica

- Tipo sistema : 2 Vie
- Componente Bassa Frequenza : Woofer 3.5"
- Componente Alta Frequenza : Tweeter 1"
- Potenza Massima : 30 W
- Potenza RMS (impedenza costante) : 15 W (8 ohm)
- Potenza a tensione costante : 1/2/4/7.5/15 W
- Ingressi a impedenza costante : 8 ohm
- Ingressi a tensione costante : 70 / 100 V
- Risposta in frequenza : 70 Hz-20 KHz
- SPL (1W/m) : 85 dB
- Dimensioni (L x A x P) : L 130 - A 198 - P 130
- Peso Netto : 1.8 kg(3.969lb)
- Colore : Nero (colore bianco disponibile su richiesta)
- Confezione : 2 pezzi

Prezzo : €78,00 IVA inclusa (€63,93 esclusa IVA)