

PROEL ADVD240 Amplificatore combinato con lettore DVD/VCD/CD/MP3

**PROEL**

Cod.Art. : 5624

AMPLIFICATORE COMBINATO

Il nuovo mixer amplificatore ADVD240 rappresenta oggi la soluzione tutto in uno per la diffusione di musica, annunci e riproduzione di segnali video di vario genere. Il sistema integra un lettore DVD/VCD/CD/MP3, un sintonizzatore AM/FM ed una interfaccia USB per flash pendrive. Il tutto è completato con un sistema di preamplificazione MICRO/LINEA e finali da 240W RMS affidabili ed adatti ad un servizio continuo.

Caratteristiche

- Potenza d'uscita RMS / MAX : 240W
- Ingressi : 4x MIC/LINE (MIC1 con priorità) 1x AUX
1x PRIORITY
- Sensibilità ingressi : MIC: 2.5mV / 600 ohm LINE: 500mV
AUX: 200mV / 10 Kohm
- Uscite di segnale : LINE OUT
- Livelli uscite : LINE OUT: 1V / 600 ohm
- Controlli : 1 CONTROLLO VOLUME GENERALE
5 CONTROLLI VOLUME INGRESSI
1 CONTROLLO VOLUME MUSICA
1 CONTROLLO TONI ALTI
1 CONTROLLO TONI BASSI
CONTROLLI SINTONIZZATORE RADIO
CONTROLLI LETTORE DVD
SELETTORE SORGENTE SONORA
PULSANTI ON/OFF ZONE
CONTROLLI GUADAGNO INGRESSI
- Uscite diffusori : 100/70V - 16/8/4 ohm
- Risposta in frequenza : 20Hz - 20KHz (-3dB)

PROEL ADVD240 Amplificatore combinato con lettore DVD/VCD/CD/MP3

- Distorsione Armonica Totale (THD) : < 0.5% (@ 1/3Pnom 1KHz)
- Rapporto Segnale/Rumore : > 98dB
- Alimentazione : 230/117Vac 50/60Hz
- Temperatura di esercizio : 0 - 40°C
- Connettori Ingresso/Uscita : MIC/LINE: 4x XLR
AUX: 1x RCA L/R
PRIORITY: morsetti a vite
LINE OUT: 1x RCA L/R
ALTRI INGRESSI/USCITE: morsetti a vite
- Dimensioni (L x A x P) : 420 x 400 x 132mm - 3 unità rack 19"
- Peso : 22.5 kg(49.613lb)

Prezzo : €739,00 IVA inclusa (€605,74 esclusa IVA)
