

LINE6 Firehawk 1500



Cod.Art. : 56266

AMPLIFICATORE PER CHITARRA ELETTRICA/ACUSTICA 6 SPEAKER 1500W

Il Firehawk 1500 offre totale flessibilità per soddisfare le esigenze dei chitarristi. I 1500 watt di potenza pura forniscono un volume sufficiente per essere ascoltati sui palchi più rumorosi, fornendo contemporaneamente abbastanza controllo in modo da poter utilizzare i suoni con il più alto guadagno sui palchi più tranquilli. Firehawk è sorprendente sia con chitarre acustiche che elettriche, quindi non c'è bisogno di un amplificatore acustico separato. Una grande quantità di connessioni In e Out ti offre tutte le connessioni necessarie. Usalo come un monitor da palco, al posto di una ISO-Cab, o come un sistema di amplificazione full-range per la tua pedaliera o multieffetto. L'app Remote Firehawk iOS e l'app Android fornisce un'interfaccia utente grafica moderna ed efficiente che permette di controllare ogni aspetto del vostro suono, catene di segnale elaborati, mettere a punto centinaia di parametri effetti, e altro ancora, tutto dal tuo smartphone o tablet.

Caratteristiche principali

- Risposta in Frequenza: 50Hz- 20kHz
- SPL max: 132 @ 1m
- Copertura orizzontale: 90°
- Copertura verticale: 60°
- Driver HF: 1" a compressione con guida d'onda
- Driver Coassiali Stereo: 5.5"
- Woofer LF: 12"
- HF (Amp): Classe AB, 153W (picco), 80W continui @ 1% THD (RMS)

LINE6 Firehawk 1500

- MF + HF Stereo (Amp): Classe D, 2x 153W (picco), 2x 80W continui @ 1% THD (RMS)
- LF (Amp): Classe D, 1200W (picco), 440W continui @ 1% THD (RMS)
- Ingressi monitor (0- + 20dB): XLR / 1/4" Combo, bilanciata -20 kOhm - 13dBu
- Return FX: 1/4" TS - 10k Ohm - 7dBu
- Ingresso chitarra: 1/4" TS - 1M Ohm - 12dBu
- Fx Send: 1/4" TS - 680 Ohm / 2.74k Ohm (Line / Stomp) - 6dBu (modalità Stomp), 19dBu (Line)
- Uscite Main XLR: XLR, bilanciata - 680 Ohm - 6dBu
- Uscite Cuffie: 1/4" TRS - 47,5 Ohm - 6dBu
- MIDI I/O: 5 Pin DIN
- Ethercon (Variax)
- RJ-45 (FBV 3)
- USB-B
- Connettore alimentazione: IEC, 100-240VAC, 50/60Hz
- Cabinet: Multistrato 15/32mm, rinforzato, con apertura
- App Remote Firehawk: iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad (3a e 4a gen), iPad 2, iPad mini e iPod touch (5a gen) e dispositivi Android con OS v4.2 o superiore
- Dimensioni: 661 x 288 x H505mm
- Peso: 28,95kg

Prezzo : €879,00 IVA inclusa (€720,49 esclusa IVA)