

PIONEER DJM700 K Black



Produttore : Pioneer DJ

Cod.Art. : 5953

MIXER PROFESSIONALE PER DJ 4 CANALI

Grazie a una fedeltà sonora di primordine, a un approccio innovativo al mixing e a un primato mondiale per il Filtro Effect Frequency, il nuovo DJM-700 è totalmente diverso. Il mixer digitale a 4 canali eredita la qualità di suono dal DJM-800 e dal DJM-1000 e include anche una serie di caratteristiche quali connettività MIDI, 49 controlli assegnabili, effetti digitali all'avanguardia e un filtro preout che ti permette di filtrare gli effetti sonori. Vanta un DSP a 32 bit (Digital Signal Processing), 13 effetti Beat e un campionatore roll migliorato per fornire un format familiare al mondo dei DJ; questo nuovo mixer kit non ha paragoni. Con dimensioni e layout standard di mercato e una struttura dual shield che elimina il disturbo digitale, il nuovo DJM-700 è solido e affidabile. Il DJM-700 definisce un nuovo standard di qualità nella fascia media del mercato dei mixers, grazie a esso i DJ possono trasmettere un mixing armonico eccezionale utilizzando tecniche formidabili. Realizzato per l'uso professionale sia in studio che all'interno dei locali, l'incredibile DJM-700 ha un grande appeal.

Caratteristiche

- Canali DJM-700 No. of Channels 4
- Channel EQ 3 bande
- EQ Range -26db ~ +6db dB
- Fader Curve 2 curve
- Level Meter Type Individuale
- Level Meter Size 15 Segmenti
- Ingresso DJM-700
- CD/LINE Input 5
- PHONO Input 3
- MIC Input (XLR) 1
- MIC Input (1/4 inch Phone) 1
- RETURN (1/4 inch Phone) 1
- Uscita DJM-700

PIONEER DJM700 K Black

- Master Output (XLR) 1
- Master Output (RCA) 1
- Booth Output (RCA) 1
- Rec Out (RCA) 1
- Digital Out (Coaxial) 1 x (SP/DIF) (48 kHz or 96 kHz)
- Send (1/4 inch Phone) 1
- Master DJM-700
- Master Balance Si
- Stereo/Mono Switch Si
- Frequency Filter Si
- Level Meter Size 15 Segmenti
- Master Out Attenuator Si
- Cross Fader DJM-700
- Cross Fader Type Carbon Rail
- Fader Curve 3
- Assignable Si
- Field Replaceable Si
- Monitoraggio DJM-700
- Booth Monitor Si
- Booth Monitor EQ Si
- Effettistica/Sampler DJM-700
- Beat Effect 13
- Auto BPM Counter Si
- MIDI Global Clock Si
- Roll Sampler (Fwd) Si
- Roll Sampler (Reverse) Si
- Roll-Up Si
- Roll-Down Si
- Effect Level & Depth Volume Si
- Microfono DJM-700
- Mic Connection XLR x 1, Phono x 1
- Mic EQ 2 band
- Mic EQ Range -12 ~ +12 dB
- Talkover 3 posizioni per commutatore
- Informazioni Midi DJM-700
- MIDI Out 1
- MIDI On/Off Si
- MIDI Start/Stop Si
- Generali DJM-700
- Color Argento (disponibile anche nero)

Prodotti per DJ > Mixer per DJ

PIONEER DJM700 K Black

- Dimensions (W x H x D) 320 x 107.9 x 378.4 mm
- Weight 6,6 kg
- Power Consumption 33 W
- SN Ratio: Line 104 dB
- SN Ratio: Phono 94 dB
- SN Ratio: Mic 82 dB
- Harmonic Distortion 0.005%
- Crosstalk 82 dB

Prezzo : €939,00 IVA inclusa (€769,67 esclusa IVA)
