

ALTO AMX180FX USB Mixer passivo con effetti e interfaccia audio



Cod.Art. : 6693

MIXER PASSIVO CON EFFETTI E PORTA USB

Il mixer ALTO AMX-180FX ha 4 canali d'ingresso mono (dotati di preamplificatori microfonici a bassissimo rumore ed alimentazione phantom +48V), 4 canali d'ingresso stereo, 2 ritorni Aux stereo ed un ingresso 2 TK IN. Quindi in totale avete 18 canali d'ingresso nel vostro AMX-180FX. E' stato progettato specificatamente per utilizzazioni professionali.

Caratteristiche

- Alimentazione : 210-240V ~, 50Hz
- Ingressi : Canali d'ingresso mono
- Ingresso microfono: bilanciato elettronicamente, configurazione d'ingresso discreta
- Ingresso linea: bilanciato elettronicamente
- Canali d'ingresso stereo
- Ingresso linea: bilanciato con jack "stereo" da 6,3mm
- Impedenza di ingresso : Ingresso microfono: 1,4kOhm
- Ritorno dell'insert del canale: 2,5kOhm
- Tutti gli altri ingressi: 10kOhm o maggiore
- Uscite : Uscita MAX +22dBu bilanciato XLR, +22dBu sbilanciato, jack da 6,3mm
- Impedenza di uscita : Uscite TAPE: 1kOhm
- Tutte le altre uscite: 120Ohm
- Distorsione (THD+N) : 0,005% @+4dBu, 1kHz
- Equalizzazione canale ingresso mono : HIGH shelving: +/-15dB @12kHz, MID campana (mono): +/-15dB da 100Hz a 8kHz, LOW shelving:
+/- 15dB @80Hz
- Guadagno : Gamma di guadagno (TRIM): da 0dB a

ALTO AMX180FX USB Mixer passivo con effetti e interfaccia audio

44dB(MIC)

- Guadagno AUX Return: da OFF a +15dB
- Assorbimento di potenza : 25W
- Risposta in frequenza : 10Hz - 55kHz +/-3dB
- Rumore : Master 0dB canali abbassati: -100dBr (riferimento +4dBu), Master 0dB, tutti i canali d'ingresso attivi e regolati a guadagno unitario: -90dBr (riferimento +4dBu)
- Peso Netto : 3.9 kg(8.600lb)
- Dimensioni (L x A x P) : 409mm x 330mm x 43mm

Prezzo : €245,00 IVA inclusa (€200,82 esclusa IVA)
