

AVID Digi 003 Rack+ Factory Bundle con ProTools LE 8



Cod.Art. : 7317

INTERFACCIA AUDIO FIREWIRE CON PROTOOLS LE 8

Registrate tutto quanto il gruppo nel vostro home/project studio, nel vostro garage o addirittura dal vivo! 003 Rack+ Factory di Digidesign è la soluzione ideale per musicisti, tecnici di registrazione e produttori che desiderano una soluzione professionale Pro Tools - portatile e conveniente - per registrare e produrre musica. Con la migliore qualità sonora in assoluto, otto preamplificatori microfoniche d'altissimo livello e una vasta gamma di opzioni I/O per collegare strumenti, attrezzatura MIDI e anche altri apparecchi analogici e digitali, 003 Rack+ Factory lavora in tandem con il vostro computer per offrire a tutti gli operatori la potenza e le capacità per registrare un intero gruppo, complessi vocali o strumentali o una batteria completamente microfonata - e in contemporanea! 003 Rack+ Factory possiede tutto ciò di cui avete bisogno per comporre, registrare, eseguire il sequencing, editare, mixare, effettuare il mastering e promuovere la vostra musica e comprende anche il pluripremiato software Pro Tools, l'applicazione professionale per la produzione musicale più famoso e diffuso del mondo, insieme ad un'incredibile raccolta di plug-in di elaborazione sonora ed effetti, strumenti virtuali, applicazioni compatibili e librerie sonore d'altissimo livello che vi saranno preziosi nel cominciare a lavorare fin da subito.

Caratteristiche

Mic Inputs Line Outputs (1-8)

- Connector: Eight balanced XLR jacks
- Mic Phantom Power: 48V
- Frequency Response: +0.0 / -0.25 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Dynamic Range: 103 dB / 106 dB A-weighted
- THD + N: 0.0007% (-103 dB)

AVID Digi 003 Rack+ Factory Bundle con ProTools LE 8

- Input Sensitivity: +6.4 dBu
- Gain Range: +18 - +65 dB
- Gain Range (Pad engaged): -0 - +45 dB
- Line Outputs (1-8)
 - Connector: Eight impedance balanced 1/4" jacks
 - Frequency Response: +/- 0.5 dB, 20 Hz - 20 kHz
 - Dynamic Range: 110 dB / 113 dB A-weighted
 - THD + N: 0.0007% (-103 dB)
 - Output Sensitivity: +18 dBu
- Line/DI Inputs
 - Connector: Eight balanced 1/4" jacks
 - Frequency Response: +/- 0.1 dB, 20 Hz - 20 kHz
 - Dynamic Range: 103 dB / 106 dB A-weighted
 - THD + N: 0.0010% (-100 dB)
 - Input Sensitivity: +21.64 dBu
- Monitor Outputs (Main & Alt)
 - Connector: Two impedance balanced 1/4" jacks
 - Frequency Response: +/- 0.5 dB, 20 Hz - 20 kHz
 - Dynamic Range: 110 dB / 112 dB A-weighted
 - THD + N: 0.0008% (-102 dB)
 - Output Sensitivity: +18 dBu
- Aux Inputs
 - Connector: Two balanced 1/4" jacks
 - Frequency Response: +/- 0.1 dB, 20 Hz - 20 kHz
 - Dynamic Range: 111 dB / 113 dB A-weighted
 - THD + N: 0.00055% (-105 dB)
 - Input Sensitivity: +17.16 dBu
 - Input Impedance: 10K Ohm
- Headphone Outputs
 - Connector: Two unbalanced 1/4" jacks
 - Frequency Response: +/- 0.5 dB, 20 Hz - 20 kHz
 - THD + N: 0.0009% (-101 dB)
 - Dynamic Range: 110 dB / 112 dB A-weighted
 - Output Sensitivity: +23 dBu
- Digital Specifications
 - Supported Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
 - Maximum Word Length: 24-bit
 - S/PDIF: 2-channel optical or RCA jack pair
 - Digital Optical: TOSLINK (ADAT, max 48 kHz sample rate)
 - Word Clock: Two BNC jacks

AVID Digi 003 Rack+ Factory Bundle con ProTools LE 8

- Host Connection: Two IEEE-1394a (FireWire) ports (6-pin-to-6-pin FireWire cable included)
 - MIDI: 5-pin MIDI DIN connectors - one input, one output
- Size and Weight
- Size: H889 x 483 x 343mm
 - Weight: 5.09 kg

Requisiti di sistema

- Windows Vista (32-bit Business o Ultimate), Windows XP o Mac OS X 10.5 qualificati Digidesign
- 1 GB di memoria RAM
- Unità DVD per l'installazione del software
- Porta FireWire disponibile per sistema 003 Rack+
- Porta USB disponibile per iLok USB Smart Key

Prezzo : €1.475,00 IVA inclusa (€1.209,02 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €990,00 IVA inclusa (€811,48 esclusa IVA)
