

KORG microSampler



Produttore : Korg

Cod.Art. : 8228

CAMPIONATORE A TASTIERA 37 TASTI

Il nuovo Korg microSAMPLER è un campionatore a tastiera incredibilmente semplice da usare, equipaggiato di un loop sequencer ed effetti, con un'interfaccia utente accattivante e allo stesso tempo intuitiva progettata appositamente per l'utilizzo dal vivo, in tempo reale. Il sistema di campionamento adottato dalla Korg è da definirsi unico nel genere, dato che permette di registrare modificare e mappare i tuoi campioni in un sol colpo.

Caratteristiche principali

- Tastiera a 37 note sensibile alla dinamica
- Banche del campionatore: 8 User (A-H), 1 ROM
- Modi di Campionamento: LOOP, ONE SHOT, GATE, AUTO NEXT/KEY GATE
- Ingressi audio/sorgenti: Audio In (MIC/LINE), Resampling
- Frequenze di campionamento: 48kHz, 24kHz, 12kHz e 6kHz
- Memoria: circa 160 secondi (mono a 48 kHz) per banco
- Polifonia: 14 note (dimezzata se si impiega Time-Stretch)
- Sample Rate di riproduzione: 48kHz
- Numero di Pattern: 16 per ogni banco
- Numero di note supportate: circa 64,000 per banco (+/-16,000 per pattern)
- Risoluzione: 96 ticks per quarto
- Misure per ogni Pattern: 1-99
- Modo di registrazione: Realtime recording
- Line In stereo (L/MONO, R) formato Jack da 1/4"
- Livello max per l'ingresso line: -17dBu@GAIN:max

KORG microSampler

- Impedenza per gli ingressi Line : 7kΩ;
- Mic In format XLR sulla plancia
- Maximum input level: -40dBu@GAIN:max
- Impedenza Mic In: 14kΩ;
- Line Out stereo (L/MONO, R) formato Jack da 1/4"
- Livello max d'uscita: +4dBu@10kΩ; load
- Impedenza d'uscita: 1kΩ;
- Uscita cuffie Jack TRS 1/4"
- Livello max per uscita cuffie: 10mW + 10mW@32Ω;
- Impedenza per l'uscita cuffie: 10Ω;
- Ingresso e uscita MIDI (In/Out)
- Alimentatore DC 9V fornito in dotazione
- Dimensioni: 516x238x65mm
- Peso: 1,9kg

Prezzo : €329,00 IVA inclusa (€269,67 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €319,00 IVA inclusa (€261,48 esclusa IVA)